

PIN LI-ION & BIỂU ĐỒ THAM CHIẾU THỜI GIẠN NẠP ĐIỆN TƯƠNG THÍCH

40Vmax 18V 14.4V		Sạc nhanh DC40RA (191E07-8) (Trọng lượng: 1.0 Kg) DC40RB* (191N09-8) (Sạc nhanh 2 cổng) (Trọng lượng: 2.0 Kg)	Sạc tiêu chuẩn DC40RC (191M90-3) (Trọng lượng: 0.82 Kg)	Sạc tiêu chuẩn DC40WA (191L19-4) (Sạc 2 cổng) (Trọng lượng: 1 Kg)	Sạc nhanh DC40RA (191E07-8) (hộp đựng bằng giấy) Số lượng có hạn (Trọng lượng: 1.0 Kg) + ADP10 (191C11-5) (Trọng lượng: 0.24 Kg) Tương thích với LX1 Li-ion	Sạc tiêu chuẩn DC40RC (191M90-3) (Trọng lượng: 0.82 Kg) +	Sạc tiêu chuẩn ADP10 (191C11-5) (Trọng lượng: 0.24 Kg) Tương thích với LX1 Li-ion	Sạc nhanh DC18RC (19584-2) (Trọng lượng: 0.75 Kg) DC18RD* (Sạc nhanh 2 cổng) (195933-4) (Trọng lượng: 2.1 Kg) DC18RE** (Sạc nhanh 18V/12V max) (198444-7) (Trọng lượng: 1.1 Kg) <i>Số lượng có hạn</i>	Sạc tiêu chuẩn DC18SF (194426-3) (Sạc 4 cổng) (Trọng lượng: 2.1 Kg)	Sạc tiêu chuẩn DC18SD (194533-6) (Trọng lượng: 0.7 Kg) DC18SH (199687-4) (Sạc 2 cổng) (Trọng lượng: 1.4 Kg) DC18SE (194621-9) Chỉ dùng sạc lên xe hơi (Trọng lượng: 1.0 Kg) <i>Số lượng có hạn</i>	Sạc giá tiết kiệm DC18WC (1910G0-1) (Trọng lượng: 0.34 Kg)
40Vmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F (191X65-8) (Trọng lượng: 1.9 Kg) <i>(tối ưu cho việc tải nặng)</i>	76 phút	170 phút	420 phút	-	-	-	-	-	-	
	5.0Ah BL4050F (191L47-8) (Trọng lượng: 1.3 Kg) <i>(tối ưu cho việc tải nặng)</i>	50 phút	85 phút	260 phút	-	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL4040 (191B26-6) (Trọng lượng: 1.0 Kg)	45 phút	67 phút	210 phút	-	-	-	-	-	-	
	2.5Ah BL4025 (191B36-3) (hộp đựng bằng giấy) (191B44-4) (hộp đựng bằng nhựa) <i>Số lượng có hạn</i> (Trọng lượng: 0.71 Kg)	28 phút	38 phút	130 phút	-	-	-	-	-	-	
	2.0Ah BL4020 (191L29-0) (Trọng lượng: 0.69 Kg)	22 phút	30 phút	110 phút	-	-	-	-	-	-	
18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B (197422-4) (Trọng lượng: 0.66 Kg)	-	-	-	40 phút	85 phút	55 phút	1 - 2 pin 130 phút	3 - 4 pin 260 phút	130 phút	160 phút
	5.0Ah BL1850B (197280-8) (Trọng lượng: 0.64 Kg)	-	-	-	35 phút	70 phút	45 phút	110 phút	220 phút	110 phút	135 phút
	3.0Ah BL1830B (197599-5) (Trọng lượng: 0.64 Kg)	-	-	-	22 phút	42 phút	22 phút	60 phút	120 phút	60 phút	80 phút
	2.0Ah BL1820B (197254-9) (Trọng lượng: 0.38 Kg)	-	-	-	24 phút	33 phút	24 phút	45 phút	90 phút	45 phút	55 phút
	1.5Ah BL1815N (196235-0) (Trọng lượng: 0.35 Kg)	-	-	-	15 phút	22 phút	15 phút	30 phút	60 phút	30 phút	40 phút
14.4V Lithium-ion	6.0Ah BL1460B (197709-4) (Trọng lượng: 0.53 Kg) BL1460A (632G42-4) (Trọng lượng: 0.53 Kg)	-	-	-	-	-	55 phút	1 - 2 pin 130 phút	3 - 4 pin 260 phút	130 phút	160 phút
	3.0Ah BL1430B (197615-3) (Trọng lượng: 0.49 Kg)	-	-	-	-	-	22 phút	60 phút	120 phút	60 phút	80 phút
	1.5Ah BL1415N (196877-0) <i>Số lượng có hạn</i> (Trọng lượng: 0.29 Kg) BL1415NA (196280-5) (Trọng lượng: 0.30 Kg)	-	-	-	-	-	15 phút	30 phút	60 phút	30 phút	40 phút
	12Vmax	Sạc nhanh DC10SB (197363-4) (Trọng lượng: 0.63 Kg) DC18RE (198444-7) <i>Số lượng có hạn</i> (Dùng cho cả 18V & 12V max) (Trọng lượng: 1.1 Kg)	Sạc tiêu chuẩn DC10WD (197343-0) (Trọng lượng: 0.33 Kg)	10.8V 1.3Ah BL1013 (196066-7) (Trọng lượng: 0.17 Kg)	7.2V 1.5Ah BL0715 (198000-3) (Trọng lượng: 0.12 Kg)	DC10WA (194588-1) (Trọng lượng: 0.4 Kg)	12Vmax DC1002 (191L80-0) DC1001 (196829-1)	12Vmax 2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút Dùng cho máy hút bụi: CL114FD / CL117FD (Pin có định sẵn trong máy)	-	
12Vmax Lithium-ion	5.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	75 phút	160 phút	10.8V Lithium-ion	50 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	12Vmax Lithium-ion	2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút	-	
	4.0Ah BL1041B (197406-2) (Trọng lượng: 0.38 Kg)	60 phút	130 phút	7.2V Lithium-ion	35 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút	-		
	2.0Ah BL1021B (197396-9) (Trọng lượng: 0.21 Kg)	30 phút	70 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	90 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút	-		
	1.5Ah BL1016 (197393-5) (Trọng lượng: 0.21 Kg)	22 phút	50 phút	18V Lithium-ion	70 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút	-		
			14.4V Lithium-ion	80 phút	18V / 14.4V Lithium-ion	2.0Ah BL1050B (1913G0-9) (Trọng lượng: 0.31 Kg)	120 phút	-			

Bộ sạc pin 10.8v-12V max DC1002 Makita 191L80-0

- Bộ sạc pin 10.8v-12V max DC1002 191L80-0 là phụ kiện chính hãng Makita Việt Nam phân phối, sản phẩm dùng để nạp cấp nguồn cho máy hút bụi dùng pin CL114FD và CL117FD.

* Thông số kỹ thuật:

- Model: DC1002
- Mã sản phẩm: 191L80-0
- Điện áp vào: AC 220-240V 50-60Hz
- Điện áp ra: DC 14.2V 1.0A 14.2W
- Hiệu quả hoạt động trung bình: 84.2%
- Điện năng tiêu thụ không tải: 0.065W
- Bảo hành chính hãng 06 tháng tại các trung tâm bảo hành Makita trên toàn Quốc.
- Đóng gói: sạc DC1002, sách HDSĐ, hộp giấy.

